
ЭлектроПрибор - крупнейший поставщик электроприводов

Мы производим и поставляем основные типы электроприводов по всей России, гарантируя своевременность поставок и стабильность в партнерских отношениях.



ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ТИПА В

Электропривод НВ (общего назначения) и ВВ (взрывозащищенный) с двухсторонней муфтой используются для комплектации запорной промышленной трубопроводной арматуры, устанавливаемой в помещениях, под навесом и на открытом воздухе. Взрывозащищённые электроприводы ВВ могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно классификации "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ) в соответствии с маркировкой взрывозащиты IExdIIBT4 или 2ExdeIICT4. Электроприводы предназначены для дистанционного и местного управления запорной арматурой. Электроприводы НВ и электроприводы ВВ могут работать в системах автоматического управления, в том числе с использованием микропроцессорной техники. Установочное положение электроприводов - любое. Электроприводы рассчитаны для работы в повторно-кратковременном режиме с продолжительностью включения (ПВ) - 25%. Питание электродвигателей осуществляется от сети переменного тока частотой 50 или 60 Гц, напряжением от 220 до 660 В.

Напряжение и частота оговариваются при заказе электропривода. При отсутствии требований заказчика электроприводы поставляются с электродвигателями на напряжение 380 В и частоту 50 Гц.

Основные параметры электроприводов В типа

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала		Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, (пред. откл. ±8%)
				рад/с	об/мин	мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера		
				(пред. откл. ±25%)								
Н-В-01	5099.100-01М	Общего назначения с сальниковым вводом	от 250 до 630	2,52	24	1	6	3,0-4,25	57	30	735	94
Н-В-02	-02М					6	36					
Н-В-03	-03М					36	200					
Н-В-04	-04М			5,04	48	1	6	3,0-4,25	28,5	15		102
Н-В-05	-05М					6	36					
Н-В-06	-06М					36	200					
Н-В-07	-07М	Общего назначения со штепсельным разъемом		2,52	24	1	6	3,0-4,25	57	30		94
Н-В-08	-08М					6	36					
Н-В-09	-09М					36	200					
Н-В-10	-10М			5,04	48	1	6	3,0-4,25	28,5	15		102
Н-В-11	-11М					6	36					
Н-В-12	-12М					36	200					
Н-В-14	-14М	Общего назначения с сальниковым вводом	от 630 до 1000	2,52	24	1	6	3,0-4,25	57	30		94
Н-В-15	-15М					6	36					
Н-В-16	-16М					36	200					
Н-В-17	-17М			5,04	48	1	6	3,0-4,25	28,5	15		102
Н-В-18	-18М					6	36					
Н-В-19	-19М					36	200					
Н-В-20	-20М	Общего назначения со штепсельным разъемом	от 630 до 1000	2,52	24	1	6	3,0-4,25	57	30		94
Н-В-21	-21М					6	36					
Н-В-22	-22М					36	200					
Н-В-23	-23М			5,04	48	1	6	3,0-4,25	28,5	15		102
Н-В-24	-24М					6	36					
Н-В-25	-25М					36	200					
Н-В-26	-26М	Общего назначения с сальниковым вводом	от 250 до 630	0,63	6	1	6	1,1-1,7	228	30		94
Н-В-27	-27М					6	36					
Н-В-28	-28М					36	200					
Н-В-29	-29М	Общего назначения со штепсельным разъемом				1	6					
Н-В-30	-30М					6	36					
Н-В-31	-31М					36	200					
Н-В-32	-32М	Общего назначения с сальниковым вводом	от 630 до 1000			1	6					
Н-В-33	-33М					6	36					
Н-В-34	-34М					36	200					
Н-В-35	-35М	Общего назначения со штепсельным разъемом				1	6					
Н-В-36	-36М					6	36					
Н-В-37	-37М					36	200					
Н-В-38	-38М	Общего назначения с сальниковым вводом	от 250 до 630	2,52	24	144	800	3,0-4,25	57	30		94
Н-В-39	-39М		от 630 до 1000									
Н-В-40	-40М		от 250 до 630	5,04	48			3,0-4,25	28,5	15		102
Н-В-41	-41М		от 630 до 1000									
Н-В-42	-42М			2,52	24	18	100	3,0-4,25	57	30		94
Н-В-43	-43М			5,04	48			3,0-4,25	28,5	15		102
Н-В-44	-44М			0,09	0,9	1	800	0,37	1459,2	30		94
Н-В-45	-45М	Общего назначения с сальниковым вводом (с ЗБКВ)	от 250 до 630	2,52	24			3,2	57	30		94
Н-В-46	-46М			5,04	48			4,25	28,5	15		102
Н-В-47	-47М	Общего назначения со штепсельным разъемом (с ЗБКВ)		2,52	24			3,2	57	30		94
Н-В-48	-48М			5,04	48			4,25	28,5	15		102
Н-В-49	-49М	Общего назначения с сальниковым вводом (с ЗБКВ)	от 630 до 1000	2,52	24			3,2	57	30		94
Н-В-50	-50М			5,04	48			4,25	28,5	15		102
Н-В-51	-51М	Общего назначения со штепсельным разъемом (с ЗБКВ)		2,52	24			3,2	57	30		94
Н-В-52	-52М			5,04	48			4,25	28,5	15		102
Н-В-53	-53М	Общего назначения с сальниковым вводом (с ЗБКВ)	от 250 до 630	0,63 0,63	6 6			1,32	228	30		94
Н-В-54	-54М	Общего назначения со штепсельным разъемом (с ЗБКВ)										
Н-В-55	-55М	Общего назначения с сальниковым вводом (с ЗБКВ)	от 630 до 1000									
Н-В-56	-56М	Общего назначения со штепсельным разъемом (с ЗБКВ)										
Н-В-57	-57М	Общего назначения со штепсельным разъемом	от 630 до 1000	2,52	24	18	100	3,2	57	30	735	94
Н-В-58	-58М			5,04	48			4,25	28,5	15		102
Н-В-59	-59М	Общего назначения с сальниковым вводом	от 250 до 630	2,52	24			3,2	57	30		94
Н-В-60	-60М			5,04	48			4,25	28,5	15		102
Н-В-61	-61М	Общего назначения со штепсельным разъемом		2,52	24			3,2	57	30		94
Н-В-62	-62М			5,04	48			4,25	28,5	15		102
Н-В-81	-81М	Общего назначения со штепсельным разъемом		2,52	24			3,2	57	30		94
Н-В-62	-62М			5,04	48			4,25	28,5	15		102
В-В-01	Б099.101 -01М	Взрывозащищенное 1ExdIIBT4	от 250 до 630	2,52	24	1	6	3,0	57	30		137
В-В-02	-02М					6	36					
В-В-03	-03М					36	200					
В-В-04	-04М			5,04	48	1	6	4,0	28,5	15		143
В-В-05	-05М					6	36					
В-В-06	-06М					36	200					
В-В-07	-07М		от 630 до 1000	2,52	24	1	6	3,0	57	30		137
В-В-08	-08М					6	36					
В-В-09	-09М					36	200					
В-В-10	-10М			5,04	48	1	6	4,0	28,5	15		143
В-В-11	-11М					6	36					
В-В-12	-12М					36	200					
В-В-13	-13М		от 250 до 630	0,63	6	1	6	1,1	228	30		112
В-В-14	-14М					6	36					
В-В-15	-15М					36	200					
В-В-16	-16М		от 630 до 1000			1	6					
В-В-17	-17М					6	36					
В-В-18	-18М					36	200					
В-В-19	-19М		от 250 до 630	5,04	48	144	800	4,0	28,5	15		143
В-В-20	-20М		от 630 до 1000									
В-В-21	-21М			2,52	24	18	100	3,0	57	30		137
В-В-22	-22М			5,04	48			4,0	28,5	15		143
В-В-23	-23М	Взрывозащищенное 1ExdibIIBT4X (с ЗБКВ)	от 250 до 630	2,52	24	1	800	3,0	57	30		137
В-В-24	-24М			5,04	48			4,0	28,5	15		143
В-В-25	-25М		от 630 до 1000	2,52	24			3,0	57	30		137
В-В-26	-26М			5,04	48			4,0	28,5	15		143
В-В-27	-27М		от 250 до 630	0,63	6			1,1	228	30		112
В-В-28	-28М		от 630 до 1000									
В-В-29	-29М	Взрывозащищенное 1ExdIIBT4	от 250 до 630	2,52	24	18	100	3,0	57	30		137
В-В-30	-30М			5,04	48			4,0	28,5	15		143
В-В-31	-31М					72	400					
В-В-32	-32М		от 630 до 1000									
С-В1-01	Б099.089 -01М1	Взрывозащищенное 2ExdeIICT4	от 250 до 630	2,52	24	1	6	3,0	57	30		137
С-В1-02	-02М1					6	36					
С-В1-03	-03М1					36	200					
С-В1-04	-04М1			5,04	48	1	6	4,0	28,5	15		143
С-В1-05	-05М1					6	36					
С-В1-06	-06М1					36	200					
С-В1-07	-07М1		от 125 до 500	2,52	24	4	24	3,0	57	30		137
С-В1-08	-08М1					24	144					
С-В1-09	-09М1					144	800					
С-В1-10	-10М1		от 630 до 1000			1	6					
С-В1-11	-11М1					6	36					
С-В1-12	-12М1					36	200					
С-В1-13	-13М1			5,04	48	1	6	4,0	28,5	15		143
С-В1-14	-14М1					6	36					
С-В1-15	-15М1					36	200					
С-В1-16	-16М1		от 250 до 630	0,63	6	1	6	1,1	228	30		112
С-В1-17	-17М1					6	36					
С-В1-18	-18М1					36	200					
С-В1-19	-19М1		от 630 до 1000			1	6					
С-В1-20	-20М1					6	36					
С-В1-21	-21М1					36	200					
С-В1-22	-22М1			2,52	24	18	100	3,0	57	30		137
С-В1-23	-23М1			5,04	48			4,0	28,5	15		143
С-В1-24	-24М1	Взрывозащищенное 2ExdeibIICT4X (с ЗБКВ)	от 250 до 630	2,52	24	1	800	3,0	57	30		137
С-В1-25	-25М1			5,04	48			4,0	28,5	15		143
С-В1-26	-26М1		от 125 до 500	2,52	24			3,0	57	30		137
С-В1-27	-27М1		от 630 до 1000									
С-В1-28	-28М1			5,04	48			4,0	28,5	15		143
С-В1-29	-29М1		от 250 до 630	0,63	6			1,1	57	30		112
С-В1-30	-30М1		от 630 до 1000									
С-В1-31	-31М1	Взрывозащищенное 2ExdeIICT4	от 250 до 630	2,52	24	18	100	3,0	57	30		137
С-В1-32	-32М1			5,04	48			4,0	28,5	15		143

Основные габаритные и присоединительные размеры электроприводов Б,В,Г и Д

Тип электропривода	Обозначение чертежа	Присоединительные размеры					Вал выходной			Шпонка специальная		Габаритные размеры									
		сторона фланца, H×H	строительная впадина			диаметр, D_2															
			диаметр, D	глубина, h	диаметр по центру шпилек, D_1		диаметр наружный, D_3	диаметр внутренний, D_4	высота кулачков, h_1	ширина, a	высота выступающей части, b	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	d	d_1
Б	Б099.098-00М1	122×122	108	8	135	13 (4 отв)	58	45	8	–	–	240	90	440	120	–	645	160	376	240	–
	Б099.099-00М1											290		460			665	170			
	Б099.094-00М1																				
В	Б099.100-00М	200×200	155	12	220	М20 (4 шпильки)	84	70	10	20	6	263	144	520	150	50	620	200	331	660	–
	Б099.101-00М											320		700			750				
	Б099.089-00М1																				
Г	Б099.102-00М	285×285	240	12	330	М20 (4 шпильки)	148	120	12	20	6	310	200	700	180	50	730	277	445	660	–
	Б099.103-00М											355		760			820	235			
	Б099.090-00М1																				
Д	Б099.104-00М	360×360	320	12	400	34 (4 отв.)	214	135	25	50	14	330	200	1000	480	–	720	277	445	660	660
	Б099.105-00М											355		1070		–	820	235			
	Б099.091-00М1																				

Общий вид и габаритные размеры электроприводов Б,В и Г



Присоединительные размеры электроприводов типов Б,В,Г и Д